Портативные генераторы APG Бытовые

ALTECO

Серия DUO – Полная мощность при 220 В и 380 В

+ ATS – Автоматический ввод резерва в комплекте

Модель	APG 3700	APG 3700 E	APG 7000	APG 7000 E	APG 7000 TE	APG 8800 E	APG 9800 E	APG 9800 E + ATS	APG 9800 TE	APG 11000 TE DUO
Код товара	26612	20421	21530	20422	19707	20426	20423	22279	21531	61483
Тип генератора	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный	синхронный
Система запуска	ручной	ручной	ручной	электр./ручн.	электр./ручной	электр./ручн.	электр./ручн.	АВР/эл./ручн.	электр./ручн.	электр./ручн.
Частота сети, Гц	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Количество фаз	1	1	1	1	1+3	1	1	1	1+3	1+3
Напряжение сети, В	**220**	**220**	**220**	**220**	**220 / 380**	**220**	**220**	**220**	**220 / 380**	**220 / 380**
Номинальная мощность при 220В / 380В, кВт	2,5	2,5	5,0	5,0	1,7 / 5,0	6,0	7	7,0	2,3 / 7	8 / 8
Максимальная мощность при 220В / 380В, кВт	**2,8**	**2,8**	**5,5**	**5,5**	**1,8 / 5,5**	**6,6**	**7,5**	**7,5**	**2,5 / 7,5**	**8,5 / 8,5**
Номинальный ток 220В / 380В, А	11,4	11,4	22,7	22,7	7,6 / 13,2	27,3	31,8	31,8	10,6 / 18,4	36,4 / 21,1
Максимальный ток 220В / 380В, А	12,7	12,7	25,0	25,0	8,3 / 14,5	30,0	34,1	34,1	11,4 / 19,7	38,6 /22,4
Кратковременная индуктивн. нагрузка при 220/380В, кВА	3,5	3,5	6,9	6,9	2,3 / 6,9	8,3	9,4	9,4	3,1 / 9,4	10,6 / 10,6
Розетка 12 В / 8,3 А, шт	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
Розетка 220 В / 16 А, шт	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0
Розетка 220 В / 32 А, шт	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1
Розетка 380 В / 16 А, шт	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
Розетка 380 В / 32 А, шт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Двигатель	LT210V	LT210V	LT420V3	LT420V3	LT420V3	LT420V3	LT460V3	LT460V3	LT460V3	-
Объем двигателя, см³	**210**	**210**	**420**	**420**	**420**	**420**	**460**	**460**	460	460
Мощность двигателя, кВт / л.с.	**4,8 / 6,5**	**4,8 / 6,5**	**10 / 13,6**	**10 / 13,6**	**10 / 13,6**	**10 / 13,6**	**12,7 / 17,3**	**12,7 / 17,3**	**12,7 / 17,3**	**8,5 / 11,6**
Тип топлива	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин	бензин
Охлаждение	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное	воздушное
Емкость топливного бака, л	15	15	25	25	25	25	25	25	25	30
Емкость масляного картера, л	0.6	0.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.1	1.1	1.1	1.1
Расход топлива (при нагрузке 80%), л/ч	1.3	1.3	2.3	2.3	2.3	2.3	3	3	3	1.3
Число оборотов двигателя, об/мин	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Свеча зажигания	F7TC	F7TC	F7TC	F7TC	F7TC	F7TC	F7TC	F7TC	F7TC	F7TC
Класс защиты	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23	IP23
Обмотка альтернатора	алюминий	алюминий	**100% медная**	**100% медная**	**100% медная**	**100% медная**	**100% медная**	**100% медная**	**100% медная**	**100% медная**
Аккумулятор	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Вольтметр	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Счетчик моточасов	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Переключатель 220/380В	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Порт подключения АВР	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Датчик уровня масла	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Индикатор уровня топлива	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Тип упаковки	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка	коробка
Вес нетто, кг	50	50	75	75	75	86,5	85	90	85	98
Габариты в упаковке, мм	645x495x570	645x495x570	745x555x650	745x555x650	745x555x650	745x555x650	745x555x650	745x555x650	745x555x650	730x530x650